

Led panel 600x600 uppotuskehyyksen asennusohje

Kehystoimituksen mukana tulee kehys, lukitusrauta 4 kpl ja paneelin kiinnitysrousset 4 kpl.

1. Kiinnitä paneeliin kiinnitysrousset 4 kpl (kuva 1) paneeliin kuvan 2 osoittamiin kohtiin.



Kuva 1. Paneelin kiinnitysrousset



Kuva 2. Rousset 2kpl kiinnityskohtat paneelin takana. 2 kpl vastakkaisessa reunassa samalla paikalla

2. Avaa kehyyksen lukitusraudan ruuvia (kuva 3) siten, että lukitusrauta pääsee kääntymään (kuva 4) mukaiseen asentoon.



Kuva 3. Lukitusraudan ruuvien avaus



Kuva 4. Lukitusrauta kääntyneenä.

3. Työnnä kehys asennusaukkoon ja kiristä lukitusrautojen ruuvit siten, että kehys asettuu tiiviisti asennusaukon reunoja vasten. Huomioitava kiristettäessä, että lukitusraudan pää ei törmää kehыksen sisäpuolen vaakapintaan, vaan menee ohi em. tason, kuten kuvassa 3 näkyy.
4. Irrota liitántälaite paneelista avaamalla kuvan 5 liitinpari. Liitos on lukittu ja kuvassa olevat nuolet osoittavat liitinparin kiertosuunnan lukittaessa liitos. Avaaminen suoritetaan kiertämällä osia nuolten osoittamaa suuntaa vastaan ja tämän jälkeen vetämällä liittimet erilleen.

Tämän jälkeen kytketään liitántälaite valaisimen syöttöjohtoon.



Kuva 5. paneelin ja liitántälaiteen välillä oleva liitin, jossa nuolet osoittavat liittimien kiertosuunnan lukittaessa liitos.

5. Viimeisessä vaiheessa kytketään kohdassa 4 irrotetut liittimet yhteen siten, että niissä olevat muodot menevät toistensa lomitse ja lopuksi lukitaan liitos kiertämällä liittimiä kuvan 5 osoittamien nuolien mukaisesti.
6. Lopuksi asennetaan kiinnitysjousilla varustettu paneeli kehыksen aukkoon, siten että jouset napsahtavat paikoilleen ja paneelin etupinta tulee kehыksen etupinnan tasolle. Huomioitava on, että paneelin johdotus ei jää puristuksiin paneelin asennuksen aikana