

Led panel 600x600 uppotuskehyksen asennusohje

Kehystoimituksen mukana tulee kehys, lukitusrauta 4 kpl ja paneelin kiinnitysjousi 4 kpl.

1. Kiinnitä paneeliin kiinnitysjouset 4 kpl (kuva 1) paneeliin kuvan 2 osoittamiin kohtiin.



Kuva 1. Paneelin kiinnitysjousi



Kuva 2. Jousien 2kpl kiinnityskohdat paneelin takana. 2 kpl vastakkaisessa reunassa samalla paikalla

2. Avaa kehyksen lukitusraudan ruuvia (kuva 3) siten, että lukitusrauta pääsee kääntymään (kuva 4) mukaiseen asentoon.



Kuva 3. Lukitusraudan ruuvin avaus



Kuva 4. Lukitusrauta kääntyneenä.

3. Työnnä kehys asennusaukkoon ja kiristä lukitusrautojen ruuvit siten, että kehys asettuu tiiviisti asennusaukon reunoja vasten. Huomioitava kiristettäessä, että lukitusraudan pää ei törmää kehyksen sisäpuolen vaakapintaan, vaan menee ohi em. tason, kuten kuvassa 3 näkyy.
4. Irrota liitäntälaite paneelista avaamalla kuvan 5 liitinpari. Liitos on lukittu ja kuvassa olevat nuolet osoittavat liitinparin kiertosuunnan lukittaessa liitos. Avaaminen suoritetaan kiertämällä osia nuolten osoittamaa suuntaa vastaan ja tämän jälkeen vetämällä liittimet erilleen.

Tämän jälkeen kytketään liitäntälaite valaisimen syöttöjohtoon.



Kuva 5. paneelin ja liitäntälaitteen välillä oleva liitin, jossa nuolet osoittavat liittimien kiertosuunnan lukittaessa liitos.

5. Viimeisessä vaiheessa kytketään kohdassa 4 irrotetut liittimet yhteen siten, että niissä olevat muodot menevät toistensa lomitse ja lopuksi lukitaan liitos kiertämällä liittimiä kuvan 5 osoittamien nuolien mukaisesti.
6. Lopuksi asennetaan kiinnitysjousilla varustettu paneeli kehyksen aukkoon, siten että jouset napsahtavat paikoilleen ja paneelin etupinta tulee kehyksen etupinnan tasolle. Huomioitava on, että paneelin johdotus ei jää puristuksiin paneelin asennuksen aikana